

## Kontroler LED jeden kolor Zigbee 3.0 12A obudowa IP68



Numer katalogowy

**8814424**

### Opis produktu

Odbiornik LED radiowy Zigbee 3.0 jeden kolor 12-24V AC/DC DC 12A , jest to urządzenie służące do sterowania oświetleniem LED jednobarwym Garden Lights.

Produkt zgodny ze standardem protokołu Zigbee 3.0

- Odległość sterowania Zigbee: 100 m (otwarta przestrzeń)
- Zgodność z pilotem serii 2.4GHz
- Odległość sterowania 2.4G RF: 30 m
- Regulowana jasność
- Złącza kompatybilne z oświetleniem Garden Lights

### Dane techniczne

Sposób sterowania oświetleniem

Napięcie znamionowe

Maksymalny prąd wyjściowy

Ilość wyjść odbiornika

Typ komunikacji

Zasięg komunikacji radiowej

Zachowanie odbiornika po powrocie braku napięcia zasilania  
230V

Powrót do poprzednich ustawień przy wyłączeniu z nadajnika

Współpraca z systemami zewnętrznymi

Temperatura pracy

Klasa szczelności

Wymiary

radiowo (2,4GHz) i Zigbee 3.0

wej/wyj - 12-24V AC/DC

12A

1 wyjście

jednokierunkowa

do 100 metrów Zigbee, do 30 metrów RF w terenie otwartym z  
możliwością wydłużenia poprzez retransmisję sygnału  
załączenie oświetlenia

tak

system Amazon Alexa oraz Google Assistans (głosowo)

od -20 do + 60°C

IP68

119 x 37,5 x 22 mm