

Kontroler LED RGBW / MONO WiFi lub pilot 30A

Numer katalogowy

8814428



Opis produktu

Odbiornik LED radiowy (WiFi i pilot) RGBW oraz mono kolor 12-24V DC 30A , jest to urządzenie służące do sterowania oświetleniem LED RGBW. Urządzenie zostało skonstruowane w sposób umożliwiający zmianę jasności oraz koloru podłączonej taśmy lub neonu LED RGBW. Odbiornik komunikuje się drogą radiową 2,4 GHz

WiFi z urządzeniem nadawczym. Dostęp do odbiornika można uzyskać również za pomocą systemów głosowych Amazon Alexa bądź Google Home poprzez zastosowanie odpowiedniego modułu.

Dane techniczne

Sposób sterowania oświetleniem

Napięcie znamionowe

Maksymalny prąd wyjściowy

Ilość wyjść odbiornika

Typ komunikacji

Zasięg komunikacji radiowej

radiowo (2,4GHz)

wej/wyj - 12-24V DC

30A

3 wyjścia

jednokierunkowa

do 30 metrów w terenie otwartym z możliwością wydłużenia poprzez retransmisję sygnału

załączenie oświetlenia

Zachowanie odbiornika po powrocie braku napięcia zasilania 230V

Powrót do poprzednich ustawień przy wyłączeniu z nadajnika

Współpraca z systemami zewnętrznymi

Temperatura pracy

Klasa szczelności

Wymiary

tak

system Amazon Alexa oraz Google Assistans (głosowo)

od -20 do + 60°C

IP20

119 x 37,5 x 22 mm

Ten produkt wykorzystuje technologię bezprzewodowej transmisji WiFi + Bluetooth + 2.4G, niskie zużycie energii, silne właściwości przeciwzakłóceńowe. Sieć WiFi + Bluetooth może znacznie poprawić wrażenia z połączenia sieciowego. Gdy router jest odłączony, Bluetooth może również bezpośrednio łączyć się i sterować sprzętem z bliskiej odległości. Po pomyślnej konfiguracji sieci za pomocą aplikacji [Tuya Smart] w celu uzyskania bezprzewodowego ściemniania, zdalnego sterowania, sterowania grupowego, sterowania sceną, sterowania czasem, ruchu muzyki, bioru, planu snu, planu czuwania, wykonywania jednym klawiszem, automatyzacji itp. I obsługuje zdalne sterowanie 2.4G.

16 milionów kolorów do wyboru

Regulowana temperatura barwowa

Ściemnianie jasności/nasycenia

Automatyczna transmisja i synchronizacja (tylko do zdalnego ściemniania)

Udostępnianie urządzeń

Tap-to-Run i automatyzacja

Włączanie/wyłączanie czasu/odliczania

Sterowanie DMX (tylko wyjście 5-kanalowe, potrzebny jest nadajnik)

Pilot zdalnego sterowania, odległość sterowania 30 m

Sterowanie aplikacją na smartfona

Obsługa sterowania głosowego stron trzecich

Biorhythm

Rytm muzyczny

Plan snu/budzenia

Obsługa dostosowywania scen

Tryb Nie przeszkadzać